

Mezclador de señal de TV VHF/UHF para mástil

Ref. ACTV146



Mezclador de 2 entradas (VHF-UHF). Incorpora cofre estanco para su instalación exterior, directamente en el mástil, sujeción con brida de plástico.

Características del producto

Característica	Descripción
Rango de frecuencia de entrada VHF	5-230MHz
Rango de frecuencia de entrada UHF	470-694MHz
Filtro	5G / LTE
Conectores	F hembra
Conexión a tierra	Clema con tornillo
Tamaño	100*82*44mm
Incluye	Brida de plástico negro para sujeción

